

Tasche portabadge mifare

Utilizzo:

Quando si entra nella camera, gli ospiti devono inserire la scheda nella tasca porta badge per attivare il sistema di illuminazione. Quando lascia la stanza, l'ospite deve prelevare la scheda, dopo 15 sec l'alimentazione viene interrotta. La funzione di spegnimento ritardato delle utenze è molto importante, perchè da agli altri ospiti il tempo necessario per lasciare la stanza.

Il consumo del sistema di illuminazione in ogni camera d'Hotel è di circa 2000 watt. Se gli ospiti dimenticano di spegnere tutti gli apparecchi elettrici quando lasciano la stanza, vi sarà un grande spreco di energia oltre ad essere molto pericoloso. Poichè è difficile sapere se gli ospiti lasciano le luci accese, abbiamo sviluppato questo sistema di risparmio energetico che permette di evitare inutili sprechi.



Caratteristiche:

• TESSERE	MIFARE CARD
• TENSIONE	AC220V+/-10%
• TENSIONE DI CARICO	30A
• POTENZA DI CARICO	6600 W
• CONSUMO	0.01 W
• RITARDO	CIRCA 15 SEC.
• STAND-BY	LED ROSSO
• MATERIALE	IGNIFUGO
• COLORE	BIANCO
• PESO	200G
• DIMENSIONI	85 (L) X85 (W) X 42 (H) mm

